

Helpicall 3

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWACC91

Galleria Immagini



Cos'è Helpicall 3?

Helpicall 3 è un nuovo campanello di chiamata radio senza fili, compatibile con i sensori standard (da acquistare separatamente).

Il prodotto si compone del **trasmettitore** e del **ricevitore**; sul trasmettitore è presente un tasto per l'attivazione della chiamata dalla superficie di attivazione dal profilo circolare di 2.5 cm ed un ingresso per jack standard 3,5 pollici per sensori esterni.

È inoltre presente un led all'interno del tasto di attivazione allarme che si accende ad avvenuta ricezione del comando (sia diretto sia con il sensore esterno).

Come funziona?

Il ricevitore oltre ad emettere un segnale acustico emette un segnale luminoso. Il sistema trasmette su frequenza libera portante di **433,92 Mhz**, valida in Europa.

Il volume del suono che viene emesso dal ricevitore è regolabile ed arriva fino a **110 dB**.

Cambiare Volume: premere il tasto controllo volume fino a raggiungere il livello desiderato, il volume è un ciclo loop in 4 livelli.

Cambiare Suoneria: ci sono 52 suonerie a disposizione, per ascoltare e sceglierle occorre premere i tasti freccia su e freccia giù, raggiunta la suoneria desiderata mantenere premuto per 5 secondi il tasto controllo volume finchè non si sentirà la conferma di un beep sordo.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensione trasmettitore e ricevitore:
- Trasmettitore: 9 x 3.5 cm

- Ricevitore: 8 x 8 cm
- Grado di protezione trasmettitore e ricevitore IP 44
- Batterie: 3 AAA
- Durata batterie: circa 4 mesi
- Raggio d'azione trasmissione radio: circa 300 metri

Codice nomenclatore tariffario:

24.13.03.012 - SATELLITE DI CONTROLLO D'AMBIENTE A RADIOFREQUENZA